

取り付け方法

◆アルミ切削オーディオノブ 2個/セット

A **B** ノブA、Bタイプ：車両側外径約9mmタイプ(NX、RX、IS、RCなど9mmタイプに取付可能)
車両側ノブを外し、車両側取付部の外径を確認の上ご購入下さい。

純正ノブを引き抜き、オーディオノブを挿入して下さい。(ノブは左右共通です)

*無理な力で挿入すると、オーディオ回りの破損等に繋がる可能性がありますので、影響無い程度で、ゆっくり押し込んで下さい。

*オーディオスイッチとノブとの隙間には、個体差があります。

車の振動等によるノブの緩み、抜けなどが無いが、時々確認して下さい。

(脱着を繰り返すと緩くなりますので、繰り返さないで下さい)

緩い場合は、ビニールテープ、シールテープなどの薄い素材を使用して隙間を調整して下さい。

◆アルミ切削(XETORO ロゴ入り)モードカバー(カバー1 個、リング1 個、両面テープ1 枚)

C **D** カバーC、Dタイプ：車両側外径約33mmタイプ(NX、RXなど33mmタイプに取付可能)
車両側スイッチ部の外径を確認の上ご購入下さい。

①車両側モードスイッチ周辺、モードカバー内面、リングの埃、汚れなどを取り除いて下さい。

②付属の両面テープの離型紙を片側外し、リングの底(フラット側)を、両面テープ粘着面に貼り付けて下さい。

③リングの外周、内周に対し、両面テープの余分な部分をコンパスカッター、カッター、はさみ等でカットし、リング底部(フラット側)に貼って下さい。

*両面テープをカットする時、手などを切らないように注意して下さい。

④残っている両面テープから幅10mm*長さ20mm位のサイズをカットし、スイッチ上面部の中央付近に貼って下さい。

*Dタイプは、スイッチ上面部両端2か所に両面テープ(5*10mm程度)を貼って下さい。

Cタイプ両面テープ貼付例



Dタイプ両面テープ貼付例



⑤カバー、リングをモードセレクトスイッチに仮置きし、位置関係などを確認して下さい。

(カバー及びリングに貼り付けた両面テープの離型紙は、まだ剥がさないで下さい)

*モードセレクトスイッチとカバーとの隙間には、個体差があります。

前後、左右へのガタ付きが気になる方は、カバー内側側面などに、ビニールテープ、シールテープなどの薄い素材を使用して、隙間を調整して下さい。

- ⑥カバー内側の両面テープの離型紙を剥がし、スイッチにカバーを圧着して下さい。
*スイッチ部に影響ない程度で圧着して下さい。
- ⑦リングの両面テープの離型紙を外し、カバーとの隙間が均等になるようゆっくりとリングを下ろし（まだリングを圧着しないで下さい）仮置きして下さい。
- ⑧リングとカバーの位置関係に問題なければ、リングを圧着して下さい。
*パネルなどに影響ない程度で圧着して下さい。

E カバーEタイプ：車両側外径約38mmタイプ（IS、RCなど38mmタイプに取付可能）
車両側スイッチ部の外径を確認の上、ご購入下さい。

- ①車両側モードスイッチ周辺、モードカバー内面、リングの埃、汚れなどを取り除いて下さい。
- ②リング取付方法、両面テープ加工
（C、Dタイプ同様になります。C、D（33mmタイプ）の②・④～⑦を参照下さい）
- ③モードカバーを車両スイッチ部に直接取付けて下さい。
（この状態で操作性に問題無ければ、このままご使用下さい）
*両面テープは貼り付けしないで下さい。

◆カバーが緩い、操作性がよくない場合

- ・スイッチ側の側面～上面～側面まで、薄いビニールテープなどを貼って下さい。
- ・カバーの挿入性を確認して下さい。
（この状態で操作性に問題無ければ、このままご使用下さい）
（挿入がきつい場合、無理に挿入せず、ビニールテープ側面「どちらか片方のみ」をカットして下さい）
- ・再度、カバーの挿入性を確認して下さい。
（この状態で操作性に問題無ければ、このままご使用下さい）

*操作性に問題無ければ、両面テープ貼り付けは不要です。

◆両面テープを貼り付ける場合

- ・スイッチ上面部両端「ビニールテープの上」2か所に、両面テープ（5*10mm程度）を貼って下さい。

*絶対にスイッチとカバーを直接両面テープで固定しないで下さい。

（スイッチとカバーを直接両面テープで固定した場合、カバー内面からスイッチ上面部などの取り外しが困難になる可能性があります）

ビニールテープ及び両面テープ貼付例



- *IS、RCのモードセレクトスイッチは、上面、側面が分解可能な構造になってます。
車両のメンテナンスなどで、モードカバーを取り外す場合、スイッチ側上面部、側面なども一緒に外れてくる事が予想されますので、ビニールテープを有効に利用し、上面、側面が変形しないよう、ゆっくり取り外して下さい。
(上記は、取り外し方法一例です、取り外し時の破損、変形等の保証は出来かねます)
- ・両面テープの再利用はしないで下さい。
付属の両面テープは、一般的な粘着程度のタイプですが、仕様状況等によっては糊残りなど発生する可能性があります。(お好みの粘着テープをお使い頂いても構いません)
 - ・両面テープ貼付後、24時間程度は、スイッチ部の操作などはせず、養生して下さい。
(軽い力でスイッチ操作出来ますので、養生後も、無理な力で操作しないで下さい)